

#### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 ООО "КОМПАНИЯ АДФ" гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий и нормальную работу в течение 24 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.

4.2 В течении гарантийного срока замена вышедших из строя изделий осуществляется ООО "КОМПАНИЯ АДФ" безвозмездно.

4.3 При возврате неисправного изделия, в рекламационном акте, необходимо указать: дату начала эксплуатации изделия, характер неисправности и условия при которых она выявлена.

Адрес предприятия: 111141, Москва, Зеленый просп., д.3а

т/ф.: (495) 725-97-25

Сервисная служба предприятия: тел. (495) 725-97-25

E-mail: 7259725@mail.ru

Дата продажи: «    » \_\_\_\_\_ 20    г.

Дата производства: «    » \_\_\_\_\_ 20    г.

Генеральный директор  
ООО "КОМПАНИЯ АДФ" \_\_\_\_\_ Абрамова О.М.

ООО "КОМПАНИЯ АДФ"



**Паспорт**

**Блок управления «День-Ночь»  
2x220/2x220 с выносным фотодатчиком и АВР**

(для светодиодных заградительных огней)

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1 Блок управления «День-Ночь» 2x220/2x220 с выносным фотодатчиком и АВР, далее именуемый изделие, предназначен для автоматического включения в сумерки и выключения на рассвете светосигнальных приборов типа ЗОМ, ЗОМ-А, ЗОМ-100, СДЗО-05. Изделие оснащено схемой помехозащиты от ложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика.
- 1.2 Изделие предназначено для повышения надежности питания однофазных потребителей при наличии на входе двух однофазных сетей, либо двух фаз трёхфазной сети. Возможно питание трехфазным напряжением (под заказ).
- 1.3 Входное напряжение питания 1 .....220В 50Гц
- 1.4 Входное напряжение питания 2.....220В 50Гц
- 1.5 Входное напряжение питания 3(под заказ) .....3x380В 50Гц
- 1.6 Выходное напряжение питания 1.....220В 50Гц
- 1.7 Выходное напряжение питания 2 .....220В 50Гц
- 1.8 Максимальный ток нагрузки 1..... 8А
- 1.9 Максимальный ток нагрузки 2 .....8А
- 1.10 Порог включения, регулируемый ..... с 2 по 100Лк
- 1.11 Задержка включения ..... 2-5 сек
- 1.12 Задержка выключения ..... 10-15 сек
- 1.13 Время переключения фаз АВР..... 0,3 сек
- 1.14 Габариты .....250x200x110мм
- 1.15 Степень защиты ..... IP65
- 1.16 Материал корпуса..... пластиковый

## 2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 2.1 Блоки управления «День-Ночь» 2x220/2x220 с выносным фотодатчиком и АВР, изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий и признаны годными для эксплуатации.
- 2.2 Изделия упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, в индивидуальную упаковку.

## 3 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Доставка изделия до места монтажа должна производиться в заводской упаковке.

3.2 Фотодатчик установить в месте, открытом для доступа дневного света, при изменении которого будут включаться/отключаться заградительные огни. Регулировку порога включения необходимо производить медленно и аккуратно.

3.3 Внешние климатические факторы при эксплуатации изделия должны соответствовать следующим требованиям:

- максимальное значение рабочей температуры ..... плюс50°С
- минимальное значение рабочей температуры ..... минус25°С
- верхнее рабочее значение атмосферного давления ..... 106,7 кПа (800 мм.рт.ст.)
- нижнее рабочее значение атмосферного давления ..... 79,5 кПа(596 мм.рт.ст.)
- верхнее значение относительной влажности воздуха, при температуре плюс 25°С ..... 98%

